

## Nextbase Dashcams Series 2

### Aansluiting 12 Volt en werking intelligente parkeermodus

#### SITUATIE 1

Aangesloten op **12v sigarettenplug of Hardwire Kit over geschakelde spanning** (spanning als contact aan, geen spanning als contact van de auto uit is)

#### INSTELLING: PARKEER MODE UIT

##### WERKING:

Contact aan > Camera gaat opnemen

Contact uit > Camera gaat uit na 10 of 30 sec (instelbaar zie AUTO Uitschakeling)

---

#### SITUATIE 2

Aangesloten op **12v sigarettenplug of Hardwire Kit over geschakelde spanning** (spanning als contact aan, geen spanning als contact van de auto uit is)

#### INSTELLING: PARKEER MODE AAN

##### WERKING:

Contact aan > Camera gaat opnemen

Contact uit > Camera gaat uit na 10 of 30 sec (instelbaar zie AUTO Uitschakeling)

OF

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd **VOORDAT** het contact aangezet wordt (bv deur dicht gegooid) > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld)

Indien daarna gereden wordt (fysieke beweging) gaat de camera verder met normaal opnemen.

Indien tijdens een autorit er 5 minuten lang GEEN fysieke beweging wordt gedetecteerd gaat de cam in slaap mode (bv wachten voor een open brug) en gaat weer aan/opnemen als er fysieke beweging gedetecteerd wordt.

NB Indien er binnen de 5 minuten een fysieke beweging plaats vindt begint de "5 minuten teller" weer opnieuw.

---

#### SITUATIE 3

Aangesloten op **12v CONSTANT** met behulp van de Hardwire Kit in zekering kast (altijd 12v spanning)

#### PARKEER MODE AAN (deze MOET aan staan)

##### WERKING:

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd omdat men gaat rijden > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld) Daarna gaat de cam verder met normaal opnemen.

OF

Er wordt fysieke beweging gedetecteerd, **VOOR** het rijden, omdat men bv een deur of kofferbak dicht gooit > Camera gaat opnemen in een beveiligd bestand (er staat een rood slotje in beeld)

Indien daarna gereden wordt (fysieke beweging) gaat de camera verder met normaal opnemen.

Indien tijdens een autorit er ca 5 minuten lang GEEN fysieke beweging wordt gedetecteerd gaat de camera in slaap mode (bv wachten voor een open brug) en gaat weer aan/opnemen als er fysieke beweging gedetecteerd wordt.

**NB** Indien er binnen de 5 minuten een fysieke beweging plaatsvindt begint de "5 minuten teller" weer opnieuw.

**NB2** Dus het kan ook zijn dat de camera tijdens het rijden even uitgaat indien deze niet "merkt" dat er gereden wordt, hij schakelt dan uit en direct weer aan en gaat verder met opname.

**NB3** Door het gebruik van de parkeermodus kan de sd kaart vol raken (met beveiligde bestanden) Formateer daarom de kaart regelmatig.